

OSD 电路

描述

MS6469 是 OSD 电路, 与 MCU 配合使用, 可控制不同类型的显示系统。显示点阵为 12×18, 内置部分数字、英文字符、日文字符和中文字符。电路集成有上电复位电路和 VRAM 清零电路用于减轻 MCU 的工作量, 同时内置带 AFC 的视频同步分离模块、相位比较器和 4 倍频电路, 可有效减小系统电路板的面积与外围电路成本。

主要特点


- 输入信号 : 混合视频信号;
- 显示字符数量 : 12 行, 24 列;
- 内置字符数量 : 128 个 (ROM) ;
- 字符显示尺寸 : 1 倍 (默认模式) , 2 倍;
- 字符显示颜色 : 白色 (只有一种) ;
- 字符点阵 : 12×18;
- 显示背景 : 4 种模式 (No background, black framing, black-on-white, black filling) ;
- 显示闪烁 : 可以通过设置选择打开或关闭闪烁功能, 有 3 种闪烁频率: 8HZ, 16HZ, 32HZ;
- 通信接口 : 8 位串行接口;
- 封装 : SSOP24 封装;
- 供电电压 : 3.3V、5V;

应用

- 视频监控


产品规格分类


产品	封装形式	打印名称
MS6469	SSOP24	MS6469



MS6469

内部框图



管脚排列图

管脚描述

管脚号	管脚名称	管脚描述
1	CLK	通信接口时钟输入；在时钟上升沿从 DATA 输入的数据有效
2	CS	通信接口片选信号输入；低电平时有效
3	DATA	通信接口数据输入；由 CLK 信号同步输入
4	VDD	数字供电—接电源
5	OSCOUT	LC 振荡频率输入输出管脚，外接线圈和电容
6	OSCIN	
7	PCL	上电复位管脚；用于内部电路初始化，上电后接高电平
8	GNDD	数字供电—接地
9	VC	字符信号输出管脚，正信号输出
10	HSYO	行同步信号输入
11	VIN	视频信号输入（用于同步分离）
12	HDO	行同步信号输出
13	GNDA	模拟供电—接地
14	PDO	鉴相输出
15	HOSCR	行振荡器电阻端
16	VCCA	模拟供电—接电源
17	VDO	场同步信号输出
18	SYNCO	复合同步信号输出
19	VSYO	场同步信号输入
20	VDDT	测试用管脚，使用时接电源
21	NRE	噪声抑制（外接电容对地）
22	VBSO	复合视频信号输出，混合了字符信号
23	VCNT	视频信号输出幅度和亮度信号控制（0.5VCC 或 VCC）
24	VBSI	混合视频信号输入（用于字符叠加）

极限参数

参 数	符 号	参 数 范 围	单 位
供电电压	VDD	7	V
供电电压	VCCA	7	V
输入管脚电压	VIN	-0.3—VDD+0.3	V
输出管脚电压	VOUT	-0.3—VDD+0.3	V
极限功耗	PD	800	mW
工作温度	TA	- 20 to +75	°C
存储温度	Tstg	- 40 to +125	°C
输出电流	Ic	±5	mA

推荐电气参数

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
工作电压	VDD		3		5.5	V
工作电压	VCCA		3		5.5	V
LC 振荡频率	Fosc		4	7	8	MHz
控制端高电平输入电压	VOH	DATA, CLK, CS, PCL	3.5			V
控制端低电平输入电压	VOL	DATA, CLK, CS, PCL			1.5	V
内部信号设置电平	VVL	VcNT	2.5		VDD	V
外部视频信号输入电压	VI	VBSI	0		VDD	V
工作电流	IDD	Fosc=8M, VDD=VCCA=5V			10	mA
高电平输出电压	VSOH	VDD=5.0V, I _{SOH} = -1mA	4.5			V
低电平输出电压	VSOL	VDD=5.0V, I _{SOL} = 1mA			0.5	V
最小同步分离电平	Vsyn—min	VIN		0.08	0.15	V _{pp}

功能描述

1. 指令模式

控制指令采用可变的 8 位数据单元通过串行形式传送；

有 3 种模式可以使用：1-byte 模式，由 8 位指令和数据组成；2-byte 模式由 16 位指令和数据组成；2-byte contiguous 模式，可连续传输指令和数据。

数据传输由高位开始传输。

2. 指令列表

1-byte 模式

指令	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VRAM 清零	0	0	0	0	0	0	0	0
显示控制	0	0	0	1	D0	LC	BL1	BL0
背景控制	0	0	1	1	0	BS1	BS0	0

2-byte 模式

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
L1	1	0	0	0	0	0	V4	V3	V2	V1	V0	H4	H3	H2	H1	H0
L2	1	0	0	0	1	0	0	AR3	AR2	AR1	AR0	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0
L3	1	0	0	1	0	0	0	VPD	0	0	0	0	0	1	VC1	VC0
L4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	S0	0	0	AR3	AR2	AR1	AR0
L5	1	0	1	1	0	0	0	0	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0

L1: 显示位置控制；

L2: 写地址控制；

L3: 输出电平控制；

L4: 字符尺寸控制；

L5: 工作模式设置；

2-byte contiguous 模式

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
L8	1	1	0	0	0	0	BL	0	0	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0

L8: 显示字符控制；

3. 上电复位电路

因为电路刚上电时内部寄存器等状态不定，所以 PCL 管脚用于在电路上电时对内部寄存器设置初始值和 VRAM 清零等：

* 测试模式被清除

- * 所有的 VRAM 设置为显示关闭数据（7EH），同时闪烁数据设置为关闭
- * VRAM 写地址设置为（0，0）
- * 所有行的字符尺寸设置为 1（最小尺寸）
- * 显示设置为关闭，LC 振荡开启

上电复位所需的时间可以通过下式计算：

$$t = t_{pc11} + \{\text{VRAM 清零时间}\} = 10(\text{us}) + \{10(\text{us}) + 12/f_{osc}(\text{MHZ}) \times 288(\text{us})\}$$

4. 寄存器设置及说明

4.1、VRAM 清零指令：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0

说明：VRAM 清零指令执行后，内部电路设置如下：

- * 测试模式被清除
- * 所有的 VRAM 设置为显示关闭数据（7EH），同时闪烁数据设置为关闭
- * VRAM 写地址设置为（0，0）
- * 所有行的字符尺寸设置为 1（最小尺寸）
- * 显示设置为关闭，LC 振荡开启

VRAM 清零所需的时间可以通过下式计算：

$$t = \text{VRAM 清零时间} = 10(\text{us}) + 12/f_{osc}(\text{MHZ}) \times 288(\text{us})$$

4.2、显示控制指令

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	D0	LC	BL1	BL0

闪烁控制位		
BL1	BL0	说明
0	0	闪烁关闭
0	1	闪烁频率:大约 32HZ
1	0	闪烁频率:大约 16HZ
1	1	闪烁频率:大约 8HZ

说明：闪烁控制位

字符闪烁开启或关闭由显示字符控制指令处具体说明；

闪烁比例为 1：1，有 3 种闪烁比例可以选择。

LC 振荡控制位	
LC	说明

0	LC 振荡关闭
1	LC 振荡开启

说明：LC 振荡控制位

此位数据可以控制 LC 振荡开启或关闭，在没有字符显示时可以关闭 LC 振荡以减小电源消耗；

当 LC 振荡关闭时，不能对 VRAM 写入数据，当需要对 VRAM 写入数据时请确认 LC 振荡开启。

显示控制位	
D0	说明
0	显示关闭
1	显示开启

4.3、背景控制指令

此指令用于选择字符显示的背景

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	1	0	BS1	BS0	0

背景控制位		
BS1	BS0	说明
0	0	No background
0	1	Black framing
1	0	Black-on-white
1	1	Black filling

说明：这些控制位用于从 No background、Black framing、Black-on-white、Black filling 4 种背景种选择其中一种；

4.4、显示位置控制指令

此指令用于设置显示开始位；因为是 2-byte 传输模式，所以请确认 16 位数据传送完整


D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	0	0	V4	V3	V2	V1	V0	H4	H3	H2	H1	H0

Horizontal display start position control bit					
H4	H3	H2	H1	H0	Function
0	0	0	0	0	Form rising of HS (12*1)/fosc+4/fosc(us)
0	0	0	0	1	Form rising of HS (12*2)/fosc+4/fosc(us)
.....					
1	1	1	1	1	Form rising of HS (12*32)/fosc+4/fosc(us)

Vertical display start position control bit

V4	V3	V2	V1	V0	Function
0	0	0	0	0	Form rising of VS 9H*0
0	0	0	0	1	Form rising of VS 9H*1
.....					
1	1	1	1	1	Form rising of VS 9H*31

说明：行显示开始位置控制位：行显示开始位置控制位可以设置为 12 为单位的 1~32 步，16 个行同步信号上升沿后开始；
场显示开始位置控制位：场显示开始位置控制位可以设置为 9 行为单位的 1~32 步，从场同步信号上升沿开始；



$$A: 9H (\text{line}) \times (2^4V_4 + 2^3V_3 + 2^2V_2 + 2^1V_1 + 2^0V_0)$$

$$B: \frac{12}{f_{osc} (\text{MHz})} \times (2^4H_4 + 2^3H_3 + 2^2H_2 + 2^1H_1 + 2^0H_0) + \frac{16}{f_{osc} (\text{MHz})}$$

4.5、写地址控制指令

此指令指定了显示字符的地址在 VRAM 中的位置（12 行 24 列）

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	1	0	0	AR3	AR2	AR1	AR0	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

Write column address control bits					Function
AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	
0	0	0	0	0	Sets column 0
0	0	0	0	1	Sets column 1
.....					
1	0	1	1	1	Sets column 23

Write line address control bits				Function
AR3	AR2	AR1	AR0	

0	0	0	0	Sets line 0
0	0	0	1	Sets line 1
.....				
1	0	1	1	Sets line 11

4.6、输出电平控制指令

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	1	0	0	0	VPD	0	0	0	0	0	1	VC1	VC0

字符电平幅度控制位		
VC1	VC0	说明
0	0	设置禁止
0	1	75 I.R.E
1	0	设置禁止
1	1	90 I.R.E

内部视频信号振幅控制位	
VPD	说明
0	1 Vp_p amplitude
1	2 Vp_p amplitude

说明:

字符亮度控制位: 这些控制位可以选择两种亮度: 75 或者 90 I.R.E, 默认值为 75 I.R.E;

注意: 背景亮度为 0 I.R.E

内部视频信号振幅控制位: VPD 设置为 0 时, 即设置为 1 Vp_p 时, VCNT 管脚接 2.5V;

VPD 设置为 1 时, 即设置为 2 Vp_p 时, VCNT 管脚接 5.0V;

4.7、字符尺寸控制指令

此指令可以设置某行字符尺寸放大一倍

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	S0	0	0	AR3	AR2	AR1	AR0

行选择控制位				
AR3	AR2	AR1	AR0	说明
0	0	0	0	设置为第 0 行
0	0	0	1	设置为第 1 行
.....				
1	0	1	1	设置为第 11 行


字符尺寸控制位	
S0	说明

0	Vertical 1 dot:1H, horizontal 1 dot: 1t dot
1	Vertical 1 dot:2H, horizontal 1 dot: 2t dot

说明: 1 dot = 1us/fosc (MHZ) fosc: LC 振荡频率

举例说明:

Display with two character size specified



4.8、工作模式设置指令（需按以下三个步骤设置寄存器）

1、步骤一

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1

2、步骤二

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

3、步骤三

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1

4.9、显示字符控制指令

采用 2_byte contiguous 传输模式，这个指令用于把需要显示的字符地址和闪烁控制位写入 Video RAM (VRAM) 中。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	0	0	0	0	BL	0	0	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0
闪烁控制位															
BL		说明													


0	字符不闪烁
1	字符闪烁

Character specification bits								Function
0	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	
0	0	0	0	0	0	0	0	Output data of 00H
0	0	0	0	0	0	0	1	Output data of 01H
.....								
0	1	1	1	1	1	1	0	Output data of 7EH (DISPLAY OFF)
0	1	1	1	1	1	1	1	Output data of 7FH (2_byte contiguous 传输模式结束)


5. 串行传输

串行传输有三种模式, 分别为 1-byte 模式、2-byte 模式、2-byte Contiguous 模式。

5.1、1-byte 传输模式




5.2、2-byte 传输模式



使用 2-byte 模式传输, 在第一个 byte 和第二个 byte 传输时 \overline{CS} 保持低电平。

5.3、2-byte Contiguous 传输模式



2-byte Contiguous 模式用于写 VRAM，当不改写闪烁数据时，1stbyte 写后连续写入 2ndbyte，同时 \overline{CS} 保持低电平。


5.4、连续传输模式输入

当在写 VRAM 时，因闪烁数据可能需要更改，所以 1-byte、2-byte 和 2-byte contiguous 模式需要交替使用。

当传输模式交替使用 1-byte、2-byte 和 2-byte contiguous 模式时，从微计算机到电路的数据如下。

5.4.1、当 2-byte contiguous 模式结束检测位不使用时


举例：1-byte 模式 → 2-byte contiguous 模式 → 1-byte 模式



NOTE: 00H—7EH

5.4.2、当 2-byte contiguous 模式结束检测位使用时

举例：1-byte 模式 → 2-byte contiguous 模式 → 1-byte 模式




NOTE1: 00H—7EH

NOTE2: 7FH

5.5、传输输入 BUSY 周期

在使用 1-byte、2-byte 和 2-byte contiguous 模式时都会有个 BUSY 周期，分别有以下两种情况分别说明


5.5.1、当使用 1-byte、2-byte 模式输入



名称	条件	最小值	典型值	最大值	单位
TB1	1-byte 或 2-byte 模式	2.0			us

5.5.2、当使用 2-byte contiguous 模式输入

(1) 使用 2-byte contiguous 模式在场同步信号周期场同步信号检测之时的情况



名称	条件	最小值	单位
TB2	2-byte contiguous 模式	显示开启	$TB1' + (21/fosc) \times S1 + Thw11$
		显示关闭	$TB1' + (21/fosc) \times S1$


Fosc : LC 振荡频率

S1 : 字符尺寸

Thw11: 行同步信号宽度

TB1' : 大于等于 2.0us

(2) 使用 2-byte contiguous 模式在场同步信号周期，但不检测场同步信号的情况



名称	条件	最小值	典型值	最大值	单位
TB2'	2-byte contiguous 模式, 显示开启	$(21/fosc) \times S2 + Thw12$			us

Fosc : LC 振荡频率


S2 : 首行字符尺寸

Thw12: 行同步信号周期

字符表

00 _H	01 _H	02 _H	03 _H	04 _H	05 _H	06 _H	07 _H
0	1	2	3	4	5	6	7
08 _H	09 _H	0A _H	0B _H	0C _H	0D _H	0E _H	0F _H
8	9	:	<	>	-	.	,
10 _H Note	11 _H	12 _H	13 _H	14 _H	15 _H	16 _H	17 _H
	A	B	C	D	E	F	G
18 _H	19 _H	1A _H	1B _H	1C _H	1D _H	1E _H	1F _H
H	I	J	K	L	M	N	
20 _H	21 _H	22 _H	23 _H	24 _H	25 _H	26 _H	27 _H
P	Q	R	S	T	U	V	W
28 _H	29 _H	2A _H	2B _H	2C _H	2D _H	2E _H	2F _H
X	Y	Z	錄	固	再	生	早






NOTE1:显示关闭

NOTE2: 2-byte contiguous 模式结束标识位

典型应用图



封装外形图

下图是 MS6469 封装图：

